







CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(1)	1		NEAR CAT	3	ETC SOURCE	4	19°	 R02 + R119
			"	6	"			"
			"	9	"			"
			"	12	"			"
			"	15	"			"
			"	18	"			"
(2)	2		NEAR CAT	2	ETC SOURCE	4	19°	 R67 + R119
			"	5	"			"
			"	8	"			"
			"	11	"			"
			"	14	"			"
			"	17	"			"
(3)	3		NEAR CAT	1	ETC SOURCE	4	19°	 L180 + R119
			"	4	"			"
			"	7	"			"
			"	10	"			"
			"	13	"			"
			"	16	"			"
(11)	4		1ST ELECTRIC	8	ETC SOURCE	4	50°	 R02 + R119
			"	15	"			"
			"	20	"			"
(12)	5		1ST ELECTRIC	6	ETC SOURCE	4	50°	 R67 + R119
			"	11	"			"
			"	18	"			"

CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(21)	6		1ST ELECTRIC	4	ALTMAN 8IN FRESNEL 1KW			N/C
	"		"	9	"			"
	"		"	12	"			"
	"		"	17	"			"
	"		"	22	"			"
(22)	7		2ND ELECTRIC	4	ALTMAN 8IN FRESNEL 1KW			N/C
	"		"	8	"			"
	"		"	11	"			"
	"		"	16	"			"
	"		"	20	"			"
(23)	8		3RD ELECTRIC	4	ALTMAN 8IN FRESNEL 1KW			N/C
	"		"	7	"			"
	"		"	9	"			"
	"		"	13	"			"
	"		"	16	"			"
(24)	9		4TH ELECTRIC	4	ALTMAN 8IN FRESNEL 1KW			N/C
	"		"	6	"			"
	"		"	8	"			"
	"		"	11	"			"
	"		"	13	"			"
(51)	21		1ST ELECTRIC	7	ETC SOURCE 4 36° 575W			<input type="radio"/> R132
(52)	22		1ST ELECTRIC	13	ETC SOURCE 4 36° 575W			<input type="radio"/> R132
(53)	23		1ST ELECTRIC	19	ETC SOURCE 4 36° 575W			<input type="radio"/> R132
(54)	24		2ND ELECTRIC	7	ETC SOURCE 4 36° 575W			<input type="radio"/> R132

CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(55)	25		2ND ELECTRIC	12	ETC SOURCE	4	36°	○R132
					575W			
(56)	26		2ND ELECTRIC	17	ETC SOURCE	4	36°	○R132
					575W			
(57)	27		3RD ELECTRIC	6	ETC SOURCE	4	36°	○R132
					575W			
(58)	28		3RD ELECTRIC	10	ETC SOURCE	4	36°	○R132
					575W			
(59)	29		3RD ELECTRIC	14	ETC SOURCE	4	36°	○R132
					575W			
(61)	10		1ST ELECTRIC	1	ETC SOURCE	4	36°	N/C
					575W			
			2ND ELECTRIC	"	"			"
			3RD ELECTRIC	"	ETC SOURCE	4	50°	"
					575W			
			4TH ELECTRIC	"	"			"
(62)	11		1ST ELECTRIC	25	ETC SOURCE	4	36°	N/C
					575W			
			2ND ELECTRIC	23	"			"
			3RD ELECTRIC	19	ETC SOURCE	4	50°	"
					575W			
			4TH ELECTRIC	16	"			"
(63)	12		1ST ELECTRIC	2	ETC SOURCE	4	36°	●R49+ R119
					575W			
			"	3	"			"
			2ND ELECTRIC	2	"			"
			"	3	"			"
			3RD ELECTRIC	2	"			"
			"	3	"			"
			4TH ELECTRIC	2	"			"
			"	3	"			"

CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(64)	13		1ST ELECTRIC	23	ETC SOURCE	4	36°	 R49+ R119
	"		"	24	"			"
	"		2ND ELECTRIC	21	"			"
	"		"	22	"			"
	"		3RD ELECTRIC	17	"			"
	"		"	18	"			"
	"		4TH ELECTRIC	14	"			"
	"		"	15	"			"
(71)	32		AUX ELECTRIC	2	ETC SOURCE	4	50°	 L101
	"		"	4	"			"
	"		"	5	"			"
	"		"	7	"			"
(81)	14		SL BOX BOOM	1	ETC SOURCE	4	26°	 R65
	"		SR BOX BOOM	"	"			"
(91)	15		SL LIGHT LADDER	1	ETC SOURCE	4	50°	 L201
	"		"	2	"			"
	"		"	3	"			"
	"		"	4	"			"
(92)	16		SR LIGHT LADDER	1	ETC SOURCE	4	50°	 L201
	"		"	2	"			"
	"		"	3	"			"
	"		"	4	"			"

CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(93)	17		SL LIGHT LADDER	5	ETC SOURCE	4	36°	 R358
	"		"	6	"			"
	"		"	7	"			"
	"		"	8	"			"
(94)	18		SR LIGHT LADDER	5	ETC SOURCE	4	36°	 R358
	"		"	6	"			"
	"		"	7	"			"
	"		"	8	"			"
(95)	19		SL LIGHT LADDER	9	ETC SOURCE	4	36°	 L111
	"		"	10	"			"
	"		"	11	"			"
	"		"	12	"			"
(96)	20		SR LIGHT LADDER	9	ETC SOURCE	4	36°	 L111
	"		"	10	"			"
	"		"	11	"			"
	"		"	12	"			"
(101)	113		SL BOOM 1	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIABLES
(102)	116		SL BOOM 2	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIABLES
(103)	119		SL BOOM 3	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIABLES
(104)	122		SL BOOM 4	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIABLES
(105)	101		SR BOOM 1	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIABLES
(106)	104		SR BOOM 2	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIABLES
(107)	107		SR BOOM 3	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIABLES

CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(108)	110		SR BOOM 4	1	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(109)	114		SL BOOM 1	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(110)	117		SL BOOM 2	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(111)	120		SL BOOM 3	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(112)	123		SL BOOM 4	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(113)	102		SR BOOM 1	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(114)	105		SR BOOM 2	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(115)	108		SR BOOM 3	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(116)	111		SR BOOM 4	2	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(117)	115		SL BOOM 1	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(118)	118		SL BOOM 2	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(119)	121		SL BOOM 3	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(120)	124		SL BOOM 4	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(121)	103		SR BOOM 1	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(122)	106		SR BOOM 2	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(123)	109		SR BOOM 3	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(124)	112		SR BOOM 4	3	ETC SOURCE	4	36°	VARIES
					575W			
(211)			1ST ELECTRIC	5	ETC COLORSOURCE			
					PAR ROUND 90W			

CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(212)			1ST ELECTRIC	10	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(213)			1ST ELECTRIC	14	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(214)			1ST ELECTRIC	16	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(215)			1ST ELECTRIC	21	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(221)			2ND ELECTRIC	5	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(222)			2ND ELECTRIC	9	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(223)			2ND ELECTRIC	13	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(224)			2ND ELECTRIC	15	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(225)			2ND ELECTRIC	19	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(231)			3RD ELECTRIC	5	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(232)			3RD ELECTRIC	8	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(233)			3RD ELECTRIC	11	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(234)			3RD ELECTRIC	12	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(235)			3RD ELECTRIC	15	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(241)			4TH ELECTRIC	5	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(242)			4TH ELECTRIC	7	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(243)			4TH ELECTRIC	9	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W
(244)			4TH ELECTRIC	10	ETC COLORSOURCE			PAR ROUND 90W

CHAN	DIM	CIRCUIT#	POSITION	UNIT#	TYPE	ACC	W	COLOR
(245)			4TH ELECTRIC	12	ETC COLORSOURCE			
					FAR ROUND		90W	
(301)			AUX ELECTRIC	1	CHAUVET ROGUE R2			
					WASH		339W	
(302)			AUX ELECTRIC	3	CHAUVET ROGUE R2			
					WASH		339W	
(303)			AUX ELECTRIC	6	CHAUVET ROGUE R2			
					WASH		339W	
(304)			AUX ELECTRIC	8	CHAUVET ROGUE R2			
					WASH		339W	
(401)			4TH ELECTRIC A	1	ALTMAN SS CYC 200			
					100W			
(402)			4TH ELECTRIC A	2	ALTMAN SS CYC 200			
					100W			
(403)			4TH ELECTRIC A	3	ALTMAN SS CYC 200			
					100W			
(404)			4TH ELECTRIC A	4	ALTMAN SS CYC 200			
					100W			
(405)			4TH ELECTRIC A	5	ALTMAN SS CYC 200			
					100W			
(406)			4TH ELECTRIC A	6	ALTMAN SS CYC 200			
					100W			
(407)			4TH ELECTRIC A	7	ALTMAN SS CYC 200			
					100W			